

Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 051/12 Responsável: SSAC Data: 04/06/2012 Revisão: 000
Para: Lojistas e Instaladores.
Assunto: Citroen DS3 2012 – Procedimento de instalação dos alarmes Pósitron.

Prezados Senhores,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer duvidas referente à aplicação dos alarmes Pósitron no Citroen DS3.



Central CSI localizada acima do puxador de capô.

Conecte o fio **Vermelho do alarme (+ 12v)** ao fio Cinza (Grosso) pino 1 no conector Branco de 2 vias na central CSI (Caixa de fusíveis).

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso de 10 mm localizado na coluna esquerda. (utilizar terminal olhal).

Conecte o fio **Azul pós ignição do alarme** ao fio Cinza (Grosso) pino 1 no conector Verde de 16 vias na central CSI. (Caixa de fusíveis).

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme** ao fio Rosa (fino) pino 13 (Seta Esquerda) do conector de 16 vias Preto, na central CSI (Caixa de fusíveis).

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme** ao fio Azul (fino) Pino 14 (Seta Direita) do conector de 16 vias Preto, na central CSI (Caixa de fusíveis).

Conecte o fio **Verde do alarme (Interruptor da porta do motorista)**, ao fio Marrom pino 4 do conector de 20 vias Marrom (Capa Branca de 40 vias) na central CSI (Caixa de fusíveis).

Conecte o fio **Verde do alarme (Interruptor da porta do passageiro)**, ao fio Marrom pino 5 do conector de 20 vias Marrom (Capa Branca de 40 vias) na central CSI (Caixa de fusíveis).

Conecte o fio **Marrom do alarme (Interruptor de capô ou porta Malas)** ao fio Cinza pino 13 do conector de 20 vias Marrom (Capa Branca de 40 vias) na central CSI (Caixa de fusíveis).

ACIONAMENTO DAS TRAVAS ELÉTRICAS: Para o acionamento das travas, junte os fios VM/AM e VM/PR do alarme, ao fio Marrom (fino) localizado no conector Preto de 10 vias na central CSI (Caixa de fusíveis).

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

1

