

Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 025/08 Responsável: Pós-Venda Data: 28/04/08 Revisão: 002
Para: Lojistas e Instaladores.
Assunto: Citroen C3 – Dicas de instalação do alarme Keyless.

Prezados Senhores,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação do alarme keyless no Citroen C3.



Conecte o fio **Vermelho do alarme (+ 12v)** ao conector **Preto** de 16 vias terminal N°8 da central CSI (Caixa de fusíveis).

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso de 13 mm da barra de proteção do painel. (utilizar terminal olhal).

Conecte o fio **Azul ignição chave do alarme** ao conector **Verde** de 16 vias ao terminal N°01 da central CSI.

Conecte o fio **Cinza/Vermelho do alarme (*Interruptor de porta)**, ao conector **Branco** de 40 vias, terminal 27 na central CSI.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme** ao conector PH1 **Preto** de 16 vias, terminal 13 (Seta Esquerda) da central CSI.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme** ao conector PH1 **Preto** de 16 vias, terminal 14 (Seta Direita) da central CSI.

Conecte o fio **Amarelo do alarme (sinal de motor "trava")** ao conector **Cinza** de 16 vias, terminal 13 da central CSI (caixa de fusíveis).

Conecte o fio **Branco do alarme (sinal de motor "destrava")** ao conector **Cinza** de 16 vias, terminal 15 da central CSI.

Conecte o fio **Cinza/Preto do alarme, sinal negativo** ao fio do botão do pisca alojado ao terminal 04 do conector PB de 10 vias **Preto** na central CSI (Caixa de fusíveis).

* Para o perfeito funcionamento do alarme neste veículo é obrigatória a instalação do CINZA/VERMELHO no interruptor da porta do motorista (micro – chave).

Atenção: Este informativo se aplica exclusivamente ao Keyless universal, identificado pelo Par Namber 011830000, qual possui configurações específicas e configuráveis para este modelo de automóvel.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

1

