

Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 040/08 Responsável: Pós-Venda Data: 28/04/08 Revisão: 03
Para: Lojistas e Instaladores.
Assunto: **Peugeot 206 2002 em diante – Dicas de instalação do alarme Keyless.**

Prezados Senhores,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação do alarme keyless no Peugeot 206.

Conecte o fio **Vermelho do alarme (+12v)** ao Terminal 1 (linha 30) do conector **Azul** de 3 vias no chicote abaixo do comutador de ignição.

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso da barra de proteção do painel (utilizar terminal olhal).

Conecte o fio **Azul pós ignição do alarme** ao terminal 2 (linha 15) do conector **Azul** de 3 vias no chicote abaixo do comutador de ignição.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme** ao fio identificado pelo N° 289 terminal 13 do conector PHI de 16 vias **Preto**, da central CSI.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme** ao fio identificado pelo N° 290 terminal 14 do conector PHI de 16 vias **Preto**, da central CSI.

Conecte o fio **Verde do alarme (Interruptor de porta)**, ao Pino 04 do conector de 40 vias Branco, na central CSI (caixa de fusíveis).

Conecte o fio **Amarelo do alarme (sinal de motor "trava")** ao fio identificado pelo N° 6211, terminal 13 do conector PH2 de 16 vias **Cinza**, na central CSI.

Conecte o fio **Branco do alarme (sinal de motor "destrava")** ao fio identificado pelo N° 620, terminal 15 do conector PH2 de 16 vias **Cinza**, na central CSI.

Conecte o fio **Cinza/Preto do alarme (sinal negativo do botão pisca)** ao fio Bege no conector **Preto** de 5 vias no centro do painel.

Obs: O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

1

